

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Modelo(s): PexG

Composição

1x luminária
1x manual de instalação
2x buchas S6
2x parafusos

Especificações


Descrição: Mini projetor externo
Fonte iluminação: LED Integrado
Indicação: Áreas externas
Peso: 0,35 Kg

Dados técnicos

Potência total: 6W (3036/3037)
Tensão nominal: 90~240V
Temperatura cor: 2700K (branco soft)
Ângulo do facho: 30°
Fluxo luminoso: 340LM

Grau de Proteção: IP65

Protegido contra jatos d'água e totalmente contra a poeira.



contato@ciadeiluminacao.com.br

www.ciadeiluminacao.com.br


Fone: +55 (11) 3371-2333

OBSE VAGÔE

1. É obrigatório o uso de dispositivo de proteção contra surtos de tensão (DPS), conforme estabelece as normas NBR 5419 e NBR 5410. A falta de dispositivos DPS no quadro elétrico e próximo as luminárias anulam a garantia.
2. Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
3. Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
4. A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação.
5. Na instalação, o profissional dever ser qualificado pelas normas nacionais (NBR 5410) e de prevenção de acidentes (NR 10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
6. Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
7. Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
8. Produto com 05 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas e mecânicas, exceto componentes eletrônicos (LED e Driver) que são 02 anos.
9. Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.

1. Faça a furação no teto ou parede, utilizando a base de fixação como gabarito. Atente-se ao alinhamento da luminária.


Em seguida encaixe as buchas nos furos.




2. Faça a ligação dos cabos da rede elétrica aos cabos da luminária, isolando-os corretamente.



3. Parafuse a base no teto ou parede com os parafusos, que seguem no kit de fixação.



4. Oriente a luminária e seu facho, conforme projeto, segurando a base maior.



MANUAL DE INSTALAÇÃO

Modelo(s): PER6H

Composição

1x luminária
1x manual de instalação
2x buchas S6
2x parafusos S6


Especificações

Descrição: Projetor de parede
Fonte iluminação: LED Integrado
Indicação: Áreas externas
Peso: 0,14 Kg

Dados técnicos

Potência total: 6W
Tensão nominal: 90-240V
Temperatura cor: 2700K (branco quente)
Ângulo do facho: 30°
Fluxo luminoso: 340LM
Grau de Proteção: IP66

Protegido contra jatos d'água e totalmente contra a poeira.




contato@ciadeiluminacao.com.br
www.ciadeiluminacao.com.br
Fone: +55 (11) 3371-2333

OBSERVAÇÃO

1. É obrigatório o uso de dispositivo de proteção contra surtos de tensão (DPS), conforme estabelece as normas NBR 5419 e NBR 5410. A falta de dispositivos DPS no quadro elétrico e próximo as luminárias anulam a garantia.
2. Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
3. Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
4. A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação.
5. Na instalação, o profissional dever ser qualificado pelas normas nacionais (NBR 5410) e de prevenção de acidentes (NR 10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
6. Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
7. Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
8. Produto com 05 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas e mecânicas, exceto componentes eletrônicos (LED e Driver) que são 02 anos.
9. Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.

1. Escolha a posição ideal para seu projeto, conforme as opções da figura 1.




Posição A
Articulação do foco de luz para cima.

Posição B
Articulação do foco de luz para baixo.


2. Posição correta da base.



3. Faça a furação na parede, utilizando a base de fixação como gabarito. Atente-se ao alinhamento da luminária (passo 2). Em seguida encaixe as buchas nos furos. Faça a ligação dos cabos da rede elétrica aos cabos da luminária, isolando-os corretamente.



4. Oriente a luminária e seu facho, conforme projeto, segurando a base maior.



ATENÇÃO!

Após a instalação da luminária, ajuste o foco para cima e para baixo conforme necessidade. **Não girar a haste.**