

CONECTA GIGA 3EL



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

P

Facho	12D	24D	38D	60D	
Fluxo	5640	5640	5640	5640	4000K
Potência	74,1	74,1	74,1	74,1	
	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	

Facho	12D	24D	38D	60D	
Fluxo	5640	5640	5640	5640	3000K
Potência	74,1	74,1	74,1	74,1	
	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	

Facho	12D	24D	38D	60D	
Fluxo	5640	5640	5640	5640	2700K
Potência	74,1	74,1	74,1	74,1	
	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	

Facho	12D	24D	38D	60D	
Fluxo	10620	10620	10620	10620	4000K
Potência	165,9	165,9	165,9	165,9	
	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	

Facho	12D	24D	38D	60D	
Fluxo	10620	10620	10620	10620	3000K
Potência	165,9	165,9	165,9	165,9	
	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	

Facho	12D	24D	38D	60D	
Fluxo	7050	7050	7050	7050	4000K
Potência	98,1	98,1	98,1	32,7	
	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	

Facho	12D	24D	38D	60D	
Fluxo	7050	7050	7050	7050	3000K
Potência	98,1	98,1	98,1	98,1	
	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	

Facho	12D	24D	38D	60D	
Fluxo	7050	7050	7050	7050	2700K
Potência	98,1	98,1	98,1	98,1	
	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	

M



Cores disponíveis:



Sob consulta:



G

*consumo do driver incluso